

# Belaidis QR ir "Bluetooth" brūkšninių kodų skaitytuvas registracijos kortelėms HD-SL96

SKU: HD-SL96 | EAN: 5907614660925



**Tipas:** belaidis QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas registracijos kortelėms

**Belaidis ryšys:** Radijas 2,4 GHz, Bluetooth

**Nuotolis:** iki 150 m (radijas), iki 10 m (Bluetooth)

**Jutiklis:** CMOS matrica

## Belaidis QR ir "Bluetooth" brūkšninių kodų skaitytuvas registracijos kortelėms HD-SL96

Model	HD-SL96	Garantija	2 metai
Medžiagų sudėtis	ABS + PC	Šviesos šaltinis	CMOS matrica
Nuskaitymo metodas	Įjungiamo mygtuku (rankiniu būdu) / priartėjus kodui (automatiškai)	Skenavimo patvirtinimas	šviesos ir garso signalas
Belaidis ryšys	2,4 GHz radijo ryšys, "Bluetooth HID", "Bluetooth SPP", "Bluetooth BLE	Belaidžio ryšio diapazonas	iki 150 m (radijo ryšys), iki 10 m ("Bluetooth")
Sąsaja	USB, virtualus COM	Kabelio ilgis	160 cm
Akumuliatoriaus talpa	2200 mAh	Įkrovimo laikas	4,5 valandos
Budėjimo laikas	6 mėnesiai	Maksimalus darbo laikas	16 valandų
Apsaugos reitingas	IP54	Atsparumas kritimui	1,5 m
Įrenginio matmenys	163 x 68 x 80 mm	Prisijungimo stoties matmenys	92 x 73 x 35 mm
Pakuotės matmenys	105 x 80 x 240 mm	Įrenginio svoris	405 g
Svoris su pakuote	550 g	Darbinė temperatūra	0 - 50°C
Laikymo temperatūra	-40 - 70°C	Darbinė drėgmė	5 - 95%
Įskaitomi 1D kodai	Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	Įskaitomi 2D kodai	PDF417, "Micro PDF417", duomenų matrica, QR kodas, "MicroQR", "Aztec
Skaitomi kodai	1D (linija), 2D (daugiamatis)	Prijungimo stotelė	Taip
Nuskaitymo variklis	CMOS	Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Įmontuota atmintis	Taip	Didelis nuotolis	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne	USB imtuvas	Ne

