HD1100

/ Fișă tehnică

Cititor de coduri QR cu matrice CMOS, fără fir HD1100

GTIN: 5907614662226



Tipul codurilor scanate: coduri de bare 1D și 2D (ex. QR), de pe etichete de hârtie și ecrane de telefoane

Senzor de scanare: matrice CMOS

Comunicare: radio wireless 2,4 GHz (receptor USB)

Mod de scanare: manual / automat

Capacitatea bateriei: 1800 mAh (zi completă de lucru)

Funcții suplimentare: memorie încorporată pentru scanare offline, prefix/sufix programabil, Virtual COM

Setul include: scaner, receptor USB, cablu de încărcare/comunicare, manual de utilizare

HD1100

/ Specificații





Model	HD1100
EAN	5907614662226
Garanție	2 ani
Material	ABS+TP
Sursă de lumină	617nm CMOS LED
Confirmarea scanării	semnal luminos și sonor
Capacitatea bateriei	1800 mAh
Timp de funcționare	până la 45 de ore
Timp de încărcare	până la 4 ore
Lungimea cablului	150 cm
Dimensiunile dispozitivului	17 x 9,5 x 6,5 cm
Dimensiunile receptorului	2 x 1,5 x 0,6 cm
Dimensiunile ambalajului	16,5 x 10 x 8,2 cm
Greutatea dispozitivului	215 g
Greutate cu ambalaj	275 g
Temperatura de funcționare	-20° - 50°C
Temperatura de depozitare	-40° - 60°C

Coduri 1D citibile	Matricea 2 din 5, RSS și alte coduri unidimensionale, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Coduri 2D citibile	Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Coduri citite	1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Receptor USB	Da
Motor de scanare	CMOS
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod), manual (buton)
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Interfață	USB, COM virtual
Memorie integrată	Da
Stație de andocare	Nu
Rază lungă	Nu
Suport cititor	Nu