

Scanner de coduri de bare 1D staționar, interfață USB, HDWR HD-S30

SKU: HD-S30 | EAN: 5907614669850



Tip de scanner: scanner de coduri de bare 1D staționar

Scanare: automată (la apropiere) sau manuală (buton)

Coduri citibile: coduri de bare 1D de pe etichete de hârtie și ecrane de telefon

Interfață: USB, Virtual COM

Scanner de coduri de bare 1D staționar, interfață USB, HDWR HD-S30

Model	HD-S30	Garanție	2 ani
Sursă de lumină	650nm	Tip scanner	laser
Interfață	USB, COM virtual	Lungimea cablului	150 cm
Rezistență la cădere	până la 1,2 metri	Temperatura de funcționare	-20 până la 50°C
Temperatura de depozitare	-40 până la 70°C	Umiditatea de funcționare	5 până la 95%
Umiditatea de depozitare	5 până la 95%	Dimensiunile dispozitivului	5,5 x 4,5 x 2 cm
Dimensiunile ambalajului	21,5 x 10 x 7,5 cm	Greutatea dispozitivului	170 g
Greutate cu ambalaj	190 g	Citiți codurile 1D	UPC, EAN, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code32, Code 93, Interleaved 2 of 5, industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI Plessey, Code 11, Codabar, GS1 Data Bar, GS1 Composite, Febraban
Metoda de scanare	automatically (after approaching the code), manual (buton)	Motor de scanare	Laser
Memorie integrată	Nu	Coduri citite	1D (linie), 2D (multidimensional)
Stație de andocare	Nu	Rază lungă	Nu
Suport cititor	Nu	Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Receptor USB	Nu		

