

# Bezdrátový skener čárových kódů QR a Bluetooth pro registrační karty HD-SL96

SKU: HD-SL96 | EAN: 5907614660925



**Typ:** bezdrátový skener QR a čárových kódů pro technické průkazy

**Bezdrátová komunikace:** Rádio 2,4 GHz, Bluetooth

**Dosah:** až 150 m (rádio), až 10 m (Bluetooth)

**Snímač:** matrice CMOS

# Bezdrátový skener čárových kódů QR a Bluetooth pro registrační karty HD-SL96

Model	HD-SL96	Záruka	2 roky
Materiálové složení	ABS + PC	Zdroj světla	Matice CMOS
Metoda skenování	Aktivuje se tlačítkem (manuálně) / po přiblížení kódu (automaticky)	Potvrzení skenování	světelný a zvukový signál
Bezdrátová komunikace	Rádío 2,4 GHz, Bluetooth HID, Bluetooth SPP, Bluetooth BLE	Rozsah bezdrátové komunikace	až 150 m (rádio), až 10 m (Bluetooth)
Rozhraní	USB, virtuální COM	Délka kabelu	160 cm
Kapacita baterie	2200 mAh	Doba nabíjení	4,5 hodiny
Pohotovostní doba	6 měsíců	Maximální pracovní doba	16 hodin
Stupeň ochrany	IP54	Odolnost proti pádu	1,5 m
Rozměry zařízení	163 x 68 x 80 mm	Rozměry dokovací stanice	92 x 73 x 35 mm
Rozměry balení	105 x 80 x 240 mm	Hmotnost zařízení	405 g
Hmotnost s obalem	550 g	Provozní teplota	0 - 50°C
Teplota skladování	-40 - 70°C	Provozní vlhkost	5 - 95%
Čitelné 1D kódy	Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded.	Čitelné 2D kódy	PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, QR Code, MicroQR, Aztec
Čtené kódy	1D (čárové), 2D (vícerozměrné)	Dokovací stanice	Ano
Skenovací jednotka	CMOS	Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Vestavěná paměť	Ano	Dlouhý dosah	Žádný
Stojan na čtečku	žádný	USB přijímač	žádný

