HD-LR66

/ Produktový list

Čtečka QR, AZTEC a čárových kódů s nabíjecí stanicí, čtečka WiFi Bluetooth s...

GTIN: 5907614664343



Způsob skenování: ručně (pomocí tlačítka) / automaticky (když je kód blízko)

Typy čtených kódů: 1D a 2D čárové kódy včetně QR a aztéckých kódů z papírových štítků a obrazovek telefonů.

Bezdrátová komunikace: Bluetooth, 2,4 G

Vestavěná paměť: ano

Dokovací stanice v balení: ano

HD-LR66

/ Specifikace





Model	HD-LR66
EAN	5907614664343
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Světelný zdroj	LED 617 nm
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu), ručně (tlačítko)
Potvrzení skenování	světelný a zvukový signál
Rychlost skenování	300 skenů za sekundu
Bezdrátová komunikace	2.4 G, bluetooth
Rozhraní	USB
Odolnost proti pádu	do 1,5 metru
Rozměry zařízení	18 x 14,5 x 9,5 cm
Rozměry balení	18 x 14,5 x 9,5 cm
Hmotnost	450 g
Hmotnost s obalem	525 g
Provozní teplota	-20 - 50°C
Skladovací teplota	-30 - 60°C

Čitelné 1D kódy	ISBN, ISSN, Kód39, UPC/EAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Čitelné 2D kódy	Datamatrix, MicroPDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Skenovací jednotka	CMOS
Dokovací stanice	Ano
Stojan na čtečku	žádný
USB přijímač	žádný
Vestavěná paměť	Ano
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Dlouhý dosah	Žádný