

Drahtloser 2D, QR-Code-Leser, Speichermodus, HDWR HD3900

SKU: HD3900 | EAN: 5907614666927



Art der gescannten Codes: 1D- und 2D-Barcodes einschließlich QR und Aztec, von Papieretiketten und Telefonbildschirmen (LCD/OLED)

Scanner-Sensor: CMOS-Matrix (640×480)

Scanmodus: manuell (Taste) / automatisch (Annäherung)

Konnektivität: kabellos über USB-Mikroempfänger; auch kabelgebundenes USB unterstützt

Drahtloser 2D, QR-Code-Leser, Speichermodus, HDWR HD3900

Model	HD3900	Garantie	2 Jahre
Matrix	640*480 CMOS	Scanning-Methode	Manuell (auf Knopfdruck) / automatisch (wenn der Code angefahren wird)
Bestätigung des Scannens	Ton- und Lichtsignal	Scanwinkel	Drehung $\pm 360^\circ$, horizontal $\pm 60^\circ$, schräg $\pm 70^\circ$
Betriebsdauer mit einer einzigen Ladung	15 Stunden	Volle Ladezeit	4 Stunden
Schnittstelle	USB	Kompatibel mit dem Betriebssystem	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, macOS
Abmessungen des Geräts	16,5 x 8,6 x 6,6 cm	Abmessungen der Verpackung	18,5 x 11 x 8,3 cm
Gewicht des Geräts	173 g	Gewicht des Geräts in der Verpackung	312 g
Arbeitstemperatur	10 bis 45°C	Lagertemperatur	-20 bis 40°C
Feuchtigkeit im Betrieb	5 bis 95%	Feuchtigkeit bei der Lagerung	5 bis 95%
1D-Codes lesen	Airline 2 of 5, Codabar, Codablock A , Code128 , Code11, Code 32 , Code39 , Code93, EAN/UPC ,EAN-8, EAN-13, Full ASCII Code 39, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, HongKong 2 of 5 (China post), Interleaved 2 of 5 (RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Straight 2 of 5 Industrial ,Telepen, Trioptic Code ,UPC-A, UPC-E ,MSI ,Pharmacode ,Matrix 2 of 5, Codablock F	2D-Codes lesen	Data Matrix Code, HANXIN ,Maxicode, MicroPDF417, QR Code, Aztec Code, Composite, DOT_CODE
Scan-Engine	CMOS		

