HD8600

/ Datenblatt

AZTEC QR- und Barcode-Lagerscanner mit Dockingstation, 2.4G Bluetooth WIFI...

GTIN: 5907614669836



Scannen: manuell (mit Taste)

Drahtlose Kommunikation: 2.4G, Bluetooth

Interne Speicherkapazität: speichert bis zu 20.000 gescannte Codes

Zusätzliche Funktionen: Dockingstation, Möglichkeit zur Programmierung von Präfix und Suffix, Speichermodus

HD8600

/ Technische Daten





Model	HD8600
EAN	5907614669836
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Scan-Engine	CMOS
Scanmethode	manuell (Druckknopf)
Scanbestätigung	LED und akustisches Signal
Codespeicher	Speicherung von bis zu 20.000 Lesecodes
Scanwinkel	+/- 60° (normal, seitenverkehrt)
Lesegenauigkeit	0,076 mm
Ladezeit	4,5 Stunden
Betriebszeit	16 Stunden
Akkukapazität	2000 mAh
Fallfestigkeit	bis zu 1,5 Meter
Schnittstelle	2.4G, Bluetooth, USB, Virtual COM
Unterstützte Betriebssysteme	Android, iOS, Linux, Mac, Unix, Windows
Lagertemperatur	- 20 - 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	5 % bis 95 %

Lagerluftfeuchtigkeit	5 bis 95 %
Außenabmessungen	17 x 7 x 8 cm
Verpackungsmaße	23 x 13,5 x 10 cm
Nettogewicht	390 g
Gewicht mit Verpackung	565 g
Lesbare 1D-Codes	2-aus-5-Matrix, andere eindimensionale Abmessungen, GS1-DATAE, IATA 2 von 5, INDUS 2 von 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Lesbare 2D-Codes	Datamatrix, MicroPDF417, Mikro-QR-Code, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, QR Code
Dockingstation	Ja
Leserständer	Nein
USB-Empfänger	Nein
Eingebauter Speicher	Ja
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Große Reichweite	Nein