

QR-, AZTEC- und Barcode-Scanner mit Ladestation, WiFi-Bluetooth-Leser mit integriertem Speicher, USB HD-LR66

SKU: HD-LR66 | EAN: 5907614664343



Scanning-Methode: manuell (per Taste) / automatisch (wenn der Code in der Nähe ist)

Gelesene Codetypen: 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich QR und Aztec, von Papieretiketten und Telefonbildschirmen

Drahtlose Kommunikation: Bluetooth, 2.4 G

Integrierter Speicher: ja

QR-, AZTEC- und Barcode-Scanner mit Ladestation, WiFi-Bluetooth-Leser mit integriertem Speicher, USB HD-LR66

Model	HD-LR66	Lichtquelle	617nm LED
Scanmethode	automatically (after approaching the code), manuell (Druckknopf)	Drahtlose Kommunikation	2.4 G, bluetooth
Schnittstelle	USB	Gewicht	450 g
Gewicht mit Verpackung	525 g	Betriebstemperatur	-20 - 50°C
Lagertemperatur	-30 - 60°C	Lesbare 1D-Codes	Code39, ISBN, ISSN, UPC/EAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Lesbare 2D-Codes	Datamatrix, MicroPDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code		

