HD-LR66

/ Datenblatt

QR-, AZTEC- und Barcode-Scanner mit Ladestation, WiFi-Bluetooth-Leser mit...

GTIN: 5907614664343



Scanning-Methode: manuell (per Taste) / automatisch (wenn der Code in der Nähe ist)

Gelesene Codetypen: 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich QR und Aztec, von Papieretiketten und Telefonbildschirmen

Drahtlose Kommunikation: Bluetooth, 2.4 G

Integrierter Speicher: ja

Inklusive Dockingstation: ja

HD-LR66





Model	HD-LR66
EAN	5907614664343
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Lichtquelle	617-nm-LED
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Scangeschwindigkeit	300 Scans/Sekunde
Drahtlose Kommunikation	2.4 G, bluetooth
Schnittstelle	USB
Fallfestigkeit	bis zu 1,5 Meter
Abmessungen des Geräts	18 x 14,5 x 9,5 cm
Verpackungsmaße	18 x 14,5 x 9,5 cm
Gewicht	450 g
Gewicht mit Verpackung	525 g
Betriebstemperatur	-20 - 50°C
Lagertemperatur	-30 - 60°C

Lesbare 1D-Codes	Code39, ISBN, ISSN, UPC/EAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Lesbare 2D-Codes	Datamatrix, MicroPDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Scan-Engine	CMOS
Dockingstation	Ja
Leserständer	Nein
USB-Empfänger	Nein
Eingebauter Speicher	Ja
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Große Reichweite	Nein