HD8600

/ Fiche technique

AZTEC Scanner d'entrepôt QR et code-barres avec station d'accueil, lecteur...

GTIN: 5907614669836



Numérisation: manuelle (avec bouton)

Communication sans fil: 2.4G, Bluetooth

Capacité de mémoire interne: jusqu'à 20 000 codes scannés

Caractéristiques supplémentaires: station d'accueil, possibilité de programmer le préfixe et le suffixe, mode mémoire

HD8600

/ Spécifications





Model	HD8600
EAN	5907614669836
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Moteur de numérisation	CMOS
Méthode de numérisation	manuellement (bouton poussoir)
Confirmation de lecture	Voyant LED et signal sonore
Mémoire de codes	stockage pouvant aller jusqu'à 20 000 codes de lecture
Angle de numérisation	+/- 60° (normal, à l'envers)
Précision de lecture	0,076 mm
Temps de charge	4,5 heures
Temps de fonctionnement	16 heures
Capacité de la batterie	2000 mAh
Résistance aux chutes	jusqu'à 1,5 mètre
Interface	2.4G, Bluetooth, USB, Virtual COM
Systèmes d'exploitation pris en charge	Android, Fenêtres, iOS, Linux, Mac, Unix
Température de stockage	- 20 - 60°C

Humidité de fonctionnement	5 % à 95 %
Humidité de stockage	5 à 95 %
Dimensions extérieures	17 x 7 x 8 cm
Dimensions de l'emballage	23 x 13,5 x 10 cm
Poids net	390 g
Poids avec emballage	565 g
Codes 1D lisibles	autres dimensions unidimensionnelles, GS1-DATAE, IATA 2 sur 5, INDUS 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Codes 2D lisibles	Datamatrix, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, QR Code
Station d'accueil	Oui
Support de lecteur	Non
Récepteur USB	Non
Mémoire intégrée	Oui
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Longue portée	Non