HD-LR66

/ Fiche technique

Scanner QR, AZTEC et code-barres avec station de charge, lecteur WiFi...

GTIN: 5907614664343



Méthode de balayage: manuel (via le bouton) / automatique (lorsque le code est proche)

Types de codes lus: codes à barres 1D et 2D, y compris QR et Aztec, à partir d'étiquettes papier et d'écrans de téléphone.

Communication sans fil: Bluetooth, 2.4 G

Mémoire intégrée: oui

Station d'accueil incluse: oui

HD-LR66

/ Spécifications





Model	HD-LR66
EAN	5907614664343
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Source lumineuse	LED 617nm
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché), manuellement (bouton poussoir)
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Vitesse de numérisation	300 lectures/seconde
Communication sans fil	2.4 G, Bluetooth
Interface	USB
Résistance aux chutes	jusqu'à 1,5 mètre
Dimensions de l'appareil	18 x 14,5 x 9,5 cm
Dimensions de l'emballage	18 x 14,5 x 9,5 cm
Poids	450 g
Poids avec emballage	525 g
Température de fonctionnement	-20 - 50°C
Température de stockage	-30 - 60°C

Codes 1D lisibles	Code39, ISBN, ISSN, UPC/EAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Codes 2D lisibles	Datamatrix, MicroPDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Moteur de numérisation	CMOS
Station d'accueil	Oui
Support de lecteur	Non
Récepteur USB	Non
Mémoire intégrée	Oui
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Longue portée	Non