HD-LR66

/ Scheda tecnica

Scanner QR, AZTEC e codici a barre con stazione di ricarica, lettore WiFi...

GTIN: 5907614664343



Metodo di scansione: manuale (tramite pulsante) / automatica (quando il codice è vicino)

Tipi di codici letti: codici a barre 1D e 2D, compresi QR e Aztec, da etichette cartacee e schermi di telefoni.

Comunicazione wireless: Bluetooth, 2,4 G

Memoria integrata: sì

Docking station inclusa: sì

HD-LR66

/ Specifiche





Model	HD-LR66
EAN	5907614664343
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Sorgente luminosa	LED 617nm
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante)
Conferma di scansione	segnale luminoso e acustico
Velocità di scansione	300 scansioni al secondo
Comunicazione wireless	2.4 G, bluetooth
Interfaccia	USB
Resistenza alle cadute	fino a 1,5 metri
Dimensioni del dispositivo	18 x 14,5 x 9,5 cm
Dimensioni dell'imballaggio	18 x 14,5 x 9,5 cm
Peso	450 g
Peso con imballaggio	525 g
Temperatura operativa	-20 - 50°C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 60°C

Codici 1D leggibili	Codice 39, ISBN, ISSN, UPC/EAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Codici 2D leggibili	Datamatrix, MicroPDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Motore di scansione	CMOS
Docking station	Sì
Supporto per lettore	No
Ricevitore USB	No
Memoria integrata	Sì
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Lungo raggio	No