

Scanner QR, AZTEC e codici a barre con stazione di ricarica, lettore WiFi Bluetooth con memoria integrata, USB HD-LR66

SKU: HD-LR66 | EAN: 5907614664343



Metodo di scansione: manuale (tramite pulsante) / automatica (quando il codice è vicino)
Tipi di codici letti: codici a barre 1D e 2D, compresi QR e Aztec, da etichette cartacee e schermi di telefoni.
Comunicazione wireless: Bluetooth, 2,4 G
Memoria integrata: sì

Scanner QR, AZTEC e codici a barre con stazione di ricarica, lettore WiFi Bluetooth con memoria integrata, USB HD-LR66

Model	HD-LR66	Sorgente luminosa	LED 617nm
Metodo di scansione	automatically (after approaching the code), manualmente (pulsante)	Comunicazione wireless	2.4 G, bluetooth
Interfaccia	USB	Peso	450 g
Peso con imballaggio	525 g	Temperatura operativa	-20 - 50°C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 60°C	Codici 1D leggibili	Codice 39, ISBN, ISSN, UPC/EAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Codici 2D leggibili	Datamatrix, MicroPDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code		

