HD-LR66

/ Duomenų lapas

QR, AZTEC ir brūkšninių kodų skaitytuvas su įkrovimo stotele, "WiFi"...

GTIN: 5907614664343



nuskaitymo būdas: rankinis (mygtuku) / automatinis (kai kodas yra šalia)

Kodų tipai: 1D ir 2D brūkšniniai kodai, įskaitant QR ir "Aztec", **nuskaitomi** iš popierinių etikečių ir telefonų ekranų.

Belaidis ryšys: "Bluetooth", 2,4 G

Integruota atmintis: taip

Į komplektą įtraukta prijungimo stotis: taip

HD-LR66

/ Specifikacijos





Model	HD-LR66
EAN	5907614664343
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Šviesos šaltinis	617 nm šviesos diodas
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo), rankiniu būdu (mygtukas)
Nuskaitymo patvirtinimas	Šviesos ir garso signalas
Nuskaitymo greitis	300 nuskaitymų per sekundę
Belaidis ryšys	"Bluetooth", 2.4 G
Sąsaja	USB
Atsparumas kritimui	iki 1,5 metro
Įrenginio matmenys	18 x 14,5 x 9,5 cm
Pakuotės matmenys	18 x 14,5 x 9,5 cm
Svoris	450 g
Svoris su pakuote	525 g
Darbinė temperatūra	-20 - 50°C
Laikymo temperatūra	-30 - 60°C

Skaitomi 1D kodai	ISBN, ISSN, Kodas39, UPC/EAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Skaitomi 2D kodai	Datamatrix, MicroPDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Nuskaitymo variklis	CMOS
Prijungimo stotelė	Taip
Skaitytuvo stovas	Ne
USB imtuvas	Ne
Įmontuota atmintis	Taip
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Didelis nuotolis	Ne