HD-LR66

/ Datasheet

QR-, AZTEC- en barcodescanner met oplaadstation, WiFi Bluetooth-lezer met...

GTIN: 5907614664343



Scanmethode: handmatig (via knop) / automatisch (wanneer code dichtbij is)

Soorten codes die worden gelezen: 1D- en 2D-streepjescodes, inclusief QR en Aztec, van papieren labels en telefoonschermen

Draadloze communicatie: Bluetooth, 2.4 G

Ingebouwd geheugen: ja

Inclusief dockingstation: ja

HD-LR66

/ Specificaties





Model	HD-LR66
EAN	5907614664343
Gelezen codes	1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal)
Lichtbron	617 nm LED
Scanmethode	automatisch (bij het scannen van de code), handmatig (drukknop)
Scanbevestiging	licht- en geluidssignaal
Scansnelheid	300 scans per seconde
Draadloze communicatie	2.4 G, bluetooth
Interface	USB
Valbestendigheid	tot 1,5 meter
Afmetingen van het apparaat	18 x 14,5 x 9,5 cm
Afmetingen verpakking	18 x 14,5 x 9,5 cm
Gewicht	450 g
Gewicht met verpakking	525 g
Bedrijfstemperatuur	-20 - 50°C
Opslagtemperatuur	-30 - 60°C

HD-LR66

/ Specificaties

Leesbare 1D-codes	Code39, ISBN, ISSN, UPC/EAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Leesbare 2D-codes	Datamatrix, MicroPDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Scanengine	CMOS
Dockingstation	Ja
Lezerstandaard	Geen
USB-ontvanger	Geen
Ingebouwd geheugen	Ja
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
Lang bereik	Geen