

Bezprzewodowy skaner QR i kodów kreskowych z wbudowaną pamięcią, 2,4 GHz, zasięg 100 m HDWR HD7800

SKU: HD7800 | EAN: 5907614661199



Metoda skanowania: ręczna (aktywacja przyciskiem)

Odczytywane kody: kody 1D i 2D, w tym QR i Aztec, z etykiet i ekranów

Prędkość skanowania: 300 skanów na sekundę

Łączność bezprzewodowa: 2,4 GHz (odbiornik USB w zestawie)

Bezprzewodowy skaner QR i kodów kreskowych z wbudowaną pamięcią, 2,4 GHz, zasięg 100 m HDWR HD7800

Model	HD7800	Warranty	2 lata
Źródło światła	650nm LED	Sensor type	CMOS 2D
Metoda skanowania	ręcznie (przyciskiem)	Potwierdzenie skanowania	Sygnal dźwiękowy i wizualny (buzzer, LED)
Szybkość skanowania	300 skanów na sekundę	Wireless range	Do 100 metrów na otwartej przestrzeni
Interfejs	USB	Długość kabla	150 cm
Degree of protection	IP54	Wymiary urządzenia	17 x 7.4 x 10.5 cm
Wymiary opakowania	21.5 x 10 x 7.5 cm	Waga	265 g
Waga z opakowaniem	350 g	Odczytywane kody 1D	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5
Odczytywane kody 2D	PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, DataMatrix, QR Code, microQR, Aztec	Silnik skanujący	CMOS
Odczytywane kody	1d-2d	Wbudowana pamięć	Tak
Stacja dokująca	Nie	Stojak na czytnik	Nie
Daleki zasięg	Nie	Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Odbiornik USB	Tak		

