HD1100

/ Karta katalogowa

Czytnik kodów QR z matrycą CMOS, bezprzewodowy HD1100

GTIN: 5907614662226



Typ skanowanych kodów: kody kreskowe 1D i 2D (np. QR), z etykiet papierowych i ekranów telefonów

Sensor skanujący: matryca CMOS

Komunikacja: bezprzewodowa radiowa 2,4 GHz (odbiornik USB)

Tryb skanowania: ręczny / automatyczny

Pojemność baterii: 1800 mAh (pełny dzień pracy)

Dodatkowe funkcje: wbudowana pamięć do skanowania offline, programowalny prefiks/sufiks, Virtual COM

Zestaw zawiera: skaner, odbiornik USB, kabel do ładowania/komunikacji, instrukcja obsługi

HD1100

/ Specyfikacje





Model	HD1100
EAN	5907614662226
Gwarancja	2 lata
Materiał	ABS+TP
Źródło światła	617nm CMOS LED
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy
Pojemność baterii	1800 mAh
Czas pracy	do 45 godzin
Czas ładowania	do 4 godzin
Długość kabla	150 cm
Wymiary urządzenia	17 x 9,5 x 6,5 cm
Wymiary odbiornika	2 x 1,5 x 0,6 cm
Wymiary opakowania	16,5 x 10 x 8,2 cm
Waga urządzenia	215 g
Waga z opakowaniem	275 g
Temperatura robocza	-20° - 50°C
Temperatura przechowywania	-40° - 60°C

Odczytywane kody 1D	Matryca 2 z 5, RSS i inne kody jednowymiarowe., Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Odczytywane kody 2D	Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Odbiornik USB	Tak
Silnik skanujący	CMOS
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (przycisk)
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Interfejs	USB, Virtual COM
Wbudowana pamięć	Tak
Stacja dokująca	Nie
Daleki zasięg	Nie
Stojak na czytnik	Nie