HD-LR66

/ Karta katalogowa

Skaner QR, AZTEC i kodów kreskowych ze stacją ładującą, czytnik WiFi...

GTIN: 5907614664343



Metoda skanowania: ręcznie (za pomocą przycisku) / automatycznie (gdy kod znajduje się w pobliżu)

Rodzaje odczytywanych kodów: kody kreskowe 1D i 2D, w tym QR i Aztec, z etykiet papierowych i ekranów telefonów.

Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth, 2.4 G

Wbudowana pamięć: tak

Stacja dokująca w zestawie: tak

HD-LR66

/ Specyfikacje





Model	HD-LR66
EAN	5907614664343
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Źródło światła	Dioda LED 617 nm
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (przycisk)
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy
Szybkość skanowania	300 skanów na sekundę
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 G, bluetooth
Interfejs	USB
Odporność na upadki	do 1,5 metra
Wymiary urządzenia	18 x 14,5 x 9,5 cm
Wymiary opakowania	18 x 14,5 x 9,5 cm
Waga	450 g
Waga z opakowaniem	525 g
Temperatura robocza	-20 - 50°C
Temperatura przechowywania	-30 - 60°C

Odczytywane kody 1D	Code39, ISBN, ISSN, UPC/EAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Odczytywane kody 2D	Datamatrix, MicroPDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Silnik skanujący	CMOS
Stacja dokująca	Tak
Stojak na czytnik	Nie
Odbiornik USB	Nie
Wbudowana pamięć	Tak
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Daleki zasięg	Nie