

Cititor wireless profesional de coduri QR și Aztec HD-SL95

SKU: HD-SL95 | EAN: 5907614662257



Scanning engine: CMOS

Codes being read: 1D and 2D (QR, Aztec, Data Matrix, PDF417)

Scanning method: manual (button) / automatic (proximity)

Wireless: 2.4G (up to 100 m), Bluetooth (up to 10 m)

Cititor wireless profesional de coduri QR și Aztec HD-SL95

Model	HD-SL95	Garanție	2 ani
Senzor	CMOS	Metodă de scanare	Manual (buton) / Automat (proximitate)
Confirmare scanare	Semnal sonor și vizual (buzzer, LED)	Comunicare fără fir	2,4G (până la 100 m), Bluetooth (până la 10 m)
Capacitate memorie internă	Până la 40.000 coduri	Afișaj	Da (mod conexiune, nivel baterie)
Grad de protecție	IP54	Rezistență la cădere	1.5 m
Coduri 1D citibile	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, GS1 DataBar	Coduri 2D citibile	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Aztec
Motor de scanare	CMOS	Interfață	USB
Metoda de scanare	manual/automat	Suport cititor	Nu
Memorie integrată	Da	Coduri citite	1D (linie), 2D (multidimensional)
Stație de andocare	Nu	Rază lungă	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da	Receptor USB	Da

