

Scanner QR și coduri de bare, desktop, cu fir USB HDWR HD-S63

SKU: HD-S63 | EAN: 5907614666880



Metodă de scanare: automată (apropierea codului)

Senzor de scanare: matrice CMOS 640×480

Tipuri de coduri acceptate: coduri de bare 1D și 2D, coduri QR (hârtie și ecrane)

Interfață: USB

Scanner QR și coduri de bare, desktop, cu fir USB HDWR HD-S63

Model	HD-S63	Garanție	2 ani
Tipul matricei	640x480 CMOS	Confirmarea scanării	semnale sonore și luminoase
Compatibil cu sistemul de operare	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS	Interfață	USB
Lungimea cablului	170 cm	Gradul de protecție	IP54
Dimensiunile dispozitivului	10,6 x 7,3 x 14,3 cm	Dimensiunile ambalajului	18 x 16,8 x 12,1 cm
Greutatea dispozitivului	370 g	Greutatea dispozitivului în ambalaj	528 g
Temperatura de funcționare	0 do 60°C	Temperatura de depozitare	-20 până la 60°C
Umiditatea de funcționare	5 do 95%	Umiditatea de depozitare	5 do 95%
Coduri 1D lizibile	EAN-8, EAN-13, EAN-13, EAN-13 5, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 FullASCII, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, GS1 DataBar [RSS14](Stacked), GS1 DataBar Limited, Standard 25, GS1 DataBar Expanded	Coduri 2D lizibile	PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Data Matrix, QR Code
Stație de andocare	Nu	Suport cititor	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da	Motor de scanare	CMOS
Metoda de scanare	automatically (after approaching the code)	Receptor USB	Nu
Memorie integrată	Nu	Rază lungă	Nu

