

AZTEC QR și coduri de bare cu stație de andocare, cititor 2.4G Bluetooth WIFI, HD8600

SKU: HD8600 | EAN: 5907614669836



Scanare: manual (cu buton)

Comunicare fără fir: 2.4G, Bluetooth

Capacitatea memoriei interne: stochează până la 20.000 de coduri scanate

Caracteristici suplimentare: stație de andocare, posibilitatea de a programa prefixul și sufixul, modul memorie

AZTEC QR și coduri de bare cu stație de andocare, cititor 2.4G Bluetooth WIFI, HD8600

Model	HD8600	Motor de scanare	CMOS
Metoda de scanare	manual (buton)	Capacitatea bateriei	2000 mAh
Interfață	2.4G, Bluetooth, USB, Virtual COM	Sisteme de operare suportate	Android, Ferestre, iOS, Linux, Mac, Unix
Temperatura de depozitare	- 20 - 60°C	Dimensiuni exterioare	17 x 7 x 8 cm
Greutate netă	390 g	Greutate cu ambalaj	565 g
Coduri 1D citibile	GS1-DATAE, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI	Coduri 2D citibile	Datamatrix, Micro cod QR, MicroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, QR Code

