

Wireless 2D, cititor de coduri QR, mod de stocare, HDWR HD3900

SKU: HD3900 | EAN: 5907614666927



Tip de coduri scanate: coduri de bare 1D și 2D, inclusiv QR și Aztec, de pe etichete de hârtie și ecrane de telefon (LCD/OLED)

Senzor de scanare: matrice CMOS (640×480)

Mod de scanare: manual (buton) / automat (proximitate)

Conectivitate: fără fir prin microreceptor USB; USB cu fir de asemenea acceptat

Wireless 2D, cititor de coduri QR, mod de stocare, HDWR HD3900

Model	HD3900	Garanție	2 ani
Matricea	640*480 CMOS	Metoda de scanare	Manual (pe buton) / automat (când codul este abordat)
Confirmarea scanării	Semnal sonor și luminos	Unghi de scanare	Rotire ±360°, orizontală ±60°, oblică ±70°
Timp de funcționare la o singură încărcare	15 ore	Timp de încărcare completă	4 ore
Interfață	USB	Compatibil cu sistemul de operare	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, macOS
Dimensiunile dispozitivului	16,5 x 8,6 x 6,6 cm	Dimensiunile pachetului	18,5 x 11 x 8,3 cm
Greutatea dispozitivului	173 g	Greutatea dispozitivului în ambalaj	312 g
Temperatura de lucru	10 până la 45°C	Temperatura de depozitare	-20 până la 40°C
Umiditatea de funcționare	5 până la 95%	Umiditatea de depozitare	5 până la 95%
Citiți codurile 1D	Airline 2 of 5, Codabar, Codablock A , Code128 , Code11, Code 32 , Code39 , Code93, EAN/UPC ,EAN-8, EAN-13, Full ASCII Code 39, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, HongKong 2 din 5 (Poșta Chinei), Interleaved 2 din 5 (RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Straight 2 din 5 Industrial ,Telepen, Trioptic Code ,UPC-A, UPC-E ,MSI ,Pharmacode ,Matrix 2 din 5, Codablock F	Citiți coduri 2D	Cod Data Matrix, HANXIN ,Maxicode, MicroPDF417, Cod QR, Cod Aztec, Compus, DOT_CODE
Motor de scanare	CMOS		

