

# Cititor de coduri QR Aztec în carcasă metalică, desktop, CMOS HD201

SKU: HD201 | EAN: 5905669434294



**Tip de coduri scanate:** coduri de bare 1D și 2D inclusiv QR și Aztec, de pe etichete de hârtie și ecrane de telefon

**Senzor de scanare:** matrice CMOS

**Formă:** staționar / desktop (fără mâini)

**Material carcasă:** metal

# Cititor de coduri QR Aztec în carcasă metalică, desktop, CMOS HD201

Model	HD201	Motor de scanare	CMOS
Metoda de scanare	automatically (after approaching the code), manual (buton)	Interfață	USB, Virtual COM
Lungimea cablului	200 cm	Consum de curent	250 mA
Sursă de lumină	laser LED 630nm +/- 10nm	Umiditate de funcționare	5 to 95%
Temperatura de funcționare	0 to 45°C	Dimensiunile ambalajului	27,5 x 18 x 10 cm
Contrastul imprimării	min 25%	Coduri 1D citibile	microPDF, Telepen, UPC/EAN/JAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Coduri 2D citibile	Aztec, DataMatrix (ECC 200), GoCode, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code	Temperatura de depozitare	-20 to 70°C
Dimensiunile dispozitivului	7 x 5 x 2,6 cm	Greutatea dispozitivului	280 g
Greutate cu ambalaj	360 g		

