

# Cititor de coduri QR de buzunar WiFi/Bluetooth HD6600

SKU: HD6600 | EAN: 5907614660338



**Metoda de scanare:** manuală (buton declanșator)

**Coduri scanate:** 1D și 2D (inclusiv QR, Data Matrix, PDF417)

**Comunicare wireless:** radio 2.4 GHz și Bluetooth

**Rază wireless:** până la 20 de metri

## Cititor de coduri QR de buzunar WiFi/Bluetooth HD6600

Model	HD6600	Garanție	2 ani
Matricea	CMOS	Sursă de lumină	650 nm +/- 10 nm LED
Metoda de scanare	manual (pe un buton)	Confirmarea scanării	semnal luminos, semnal sonor și vibrații
Capacitatea bateriei	650 mAh	Interval de funcționare fără fir	20 m
Frecvență fără fir	2,4 GHz	Interfață	USB
Lungimea cablului	100 cm	Dimensiunile dispozitivului	7,7 x 3,9 x 1,8 cm
Dimensiuni ale receptorului	2 x 1,5 x 0,5 cm	Dimensiunile pachetului	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Waga urządzenia	60 g	Greutate cu ambalaj	100 g
Temperatura de funcționare	0 până la 40°C	Temperatura de depozitare	-40 până la 80°C
Umiditatea de funcționare	5 până la 95%	Umiditatea de depozitare	5 până la 95%
Coduri 1D lizibile	CodaBar, Cod 11, Cod 32, Cod 39, Cod 93, Cod 128, IATA 2 din 5, Interleaved 2 din 5 (ITF), GS1 DataBar, HongKong 2 din 5, Matrix 2 z 5, MSI Plessey, NEC 2 din 5, Pharmacode Plessey, Straight 2 din 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, Codablock F, microPDF, GS1 Composite	Coduri 2D lizibile	PDF417, Micro PDF417, Cod QR, Micro QR, DataMatrix, Maxicode
Memorie integrată	Da	Coduri citite	1D (linie), 2D (multidimensional)
Stație de andocare	Nu	Suport cititor	Nu
Motor de scanare	CMOS	Receptor USB	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da	Rază lungă	Nu

