

# QR, AZTEC și cititor de coduri de bare cu stație de încărcare, cititor WiFi Bluetooth cu memorie încorporată, USB HD-LR66

SKU: HD-LR66 | EAN: 5907614664343



**Metoda de scanare:** manual (prin buton) / automat (când codul este aproape)

**Tipuri de coduri citite:** coduri de bare 1D și 2D, inclusiv QR și Aztec, de pe etichete de hârtie și ecrane de telefon

**Comunicare fără fir:** Bluetooth, 2.4 G

**Memorie încorporată:** da

## QR, AZTEC și cititor de coduri de bare cu stație de încărcare, cititor WiFi Bluetooth cu memorie încorporată, USB HD-LR66

Model	HD-LR66	Sursă de lumină	617nm LED
Metoda de scanare	automatically (after approaching the code), manual (buton)	Comunicație wireless	2.4 G, bluetooth
Interfață	USB	Greutate	450 g
Greutate cu ambalaj	525 g	Temperatura de funcționare	-20 - 50°C
Temperatura de depozitare	-30 - 60°C	Coduri 1D citibile	Cod39, ISBN, ISSN, UPC/EAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Coduri 2D citibile	Datamatrix, MicroPDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code		

