HD-LR66

/ Fișă tehnică

QR, AZTEC și cititor de coduri de bare cu stație de încărcare, cititor WiFi...

GTIN: 5907614664343



Metoda de scanare: manual (prin buton) / automat (când codul este aproape)

Tipuri de coduri citite: coduri de bare 1D și 2D, inclusiv QR și Aztec, de pe etichete de hârtie și ecrane de telefon

Comunicare fără fir: Bluetooth, 2.4 G

Memorie încorporată: da

Stație de andocare inclusă: da

HD-LR66





Model	HD-LR66
EAN	5907614664343
Coduri citite	1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Sursă de lumină	LED de 617 nm
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod), manual (buton)
Confirmarea scanării	semnal luminos și sonor
Viteza de scanare	300 de scanări pe secundă
Comunicație wireless	2.4 G, bluetooth
Interfață	USB
Rezistență la cădere	până la 1,5 metri
Dimensiunile dispozitivului	18 x 14,5 x 9,5 cm
Dimensiunile ambalajului	18 x 14,5 x 9,5 cm
Greutate	450 g
Greutate cu ambalaj	525 g
Temperatura de funcționare	-20 - 50°C
Temperatura de depozitare	-30 - 60°C

Coduri 1D citibile	Cod39, ISBN, ISSN, UPC/EAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Coduri 2D citibile	Datamatrix, MicroPDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Motor de scanare	CMOS
Stație de andocare	Da
Suport cititor	Nu
Receptor USB	Nu
Memorie integrată	Da
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Rază lungă	Nu