

# Trådbunden USB laserstrekkodsläsare, handhållen, programmerbart prefix och suffix HD67

SKU: HD67 | EAN: 5905669434096



**Skanningsmetod:** manuell (knappaktiverad)  
**Ljuskälla:** 650-670 nm laser  
**Skanningshastighet:** 100 skanningar per sekund  
**Gränssnitt:** USB

## Trådbunden USB laserstrekkodsläsare, handhållen, programmerbart prefix och suffix HD67

|                       |                           |                                 |   |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Model                 | HD67                      | Warranty                        | 2 år  |
| Material Composition  | ABS + PC                  | Light Source                    | 650-670 nm laser  |
| Scanning Method       | Knappaktiverad (manuell)  | Scan Confirmation               | Hörbart och synligt signal (summer, LED)  |
| Scanning Speed        | 100 skanningar per sekund | Reading Accuracy                | 0,10 mm   |
| Reading Distance      | 25-600 mm                 | Gränssnitt                      | USB   |
| Cable Length          | 200 cm                    | Protection Rating               | IP54  |
| Device Dimensions     | 65 x 160 x 90 mm          | Packaging Dimensions            | 210 x 115 x 85 mm   |
| Enhetens vikt         | 160 g                     | Weight with Packaging           | 240 g   |
| Operating Temperature | 0 - 45 °C                 | Storage Temperature             | -40 - 60 °C   |
| Operating Humidity    | 5 - 95 %                  | Readable 1D Codes               | EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, Codabar, MSI |
| Skanningsmotor        | Laser                     | Skanningsmetod                  | manuellt (tryckknapp)   |
| Läsarställ            | Nej                       | Inbyggt minne                   | Nej   |
| Lästa koder           | 1D (linje)                | Dockningsstation                | Nej   |
| Lång räckvidd         | Nej                       | Läsning av koder från LCD-skärm | Nej   |
| USB-mottagare         | Nej                       |                                 |   |

