

QR-, AZTEC- och streckkodsläsare med laddningsstation, WiFi Bluetooth-läsare med inbyggt minne, USB HD-LR66

SKU: HD-LR66 | EAN: 5907614664343



Skanningsmetod: manuellt (via knapp) / automatiskt (när koden är nära)

Typer av koder som läses: 1D- och 2D-streckkoder, inklusive QR och Aztec, från pappersetiketter och telefonskärmar

Trådlös kommunikation: Bluetooth, 2,4 G

Inbyggt minne: ja

QR-, AZTEC- och streckkodsläsare med laddningsstation, WiFi Bluetooth-läsare med inbyggt minne, USB HD-LR66

Model	HD-LR66	Ljuskälla	617nm LED
Skanningsmetod	automatically (after approaching the code), manuellt (tryckknapp)	Trådlös kommunikation	2.4 G, bluetooth
Gränssnitt	USB	Vikt	450 g
Vikt med förpackning	525 g	Driftstemperatur	-20 - 50°C
Förvaringstemperatur	-30 - 60°C	Läsbara 1D-koder	ISBN, ISSN, Kod 39, UPC/EAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Läsbara 2D-koder	Datamatrix, MikroPDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code		

